



ATyS t M - ATyS g M

Automatický přepínač sítí
od 40 do 160 A

Automatický přepínač



ATyS t M
I-0-II 4P

atyS-tm_001_b_1_cat



ATyS g M
I-0-II 2P

atyS-gm_001_b_1_cat

Funkce

ATyS t M a ATyS g M jsou modulární automatické přepínače s indikací přerušení. ATyS t M jsou 4 pólová (třífázová) zařízení ATyS g M jsou 2 nebo 4 pólová (jednofázová nebo třífázová) zařízení. Mají všechny funkce ATyS d M společně s integrovaným řadičem který zabezpečuje automatické přepínání sítí určené pro aplikace v síti / v síti (ATyS t M) a v síti / diesel agregát (ATyS g M). Jsou určeny pro použití v napájecích systémech nízkého napětí, kde je během přenosu přijatelné krátké přerušení napájení.

Výhody

Rychlé připojení

Přenosové přepínače ATyS t M a g M nabízejí významnou úsporu času během uvádění do provozu (proces trvá 2 až 3 minuty). Díky konstrukci, která umožňuje uvedení do provozu pouze pomocí jednoho potenciometru (4 na ATyS g M) a čtyřech DIP spínačů, je ke konfiguraci parametrů zapotřebí pouze šroubovák.

ATyS g M: určený pro aplikace sítí/ generátor

Kromě jednofázového a třífázového monitorování napětí a frekvence pro oba příchozí zdroje má integrovaný ovladač produktu také funkce, které jsou specifické pro aplikace v síti / generátoru (ovládání generátoru, test zátěže atd.).

ATyS t M: vyhrazený pro třífázové síťové / síťové aplikace

Integrovaný řadič ATyS t M byl navržen tak, aby poskytoval všechny funkce nezbytné pro tyto aplikace (provoz s prioritou nebo bez priority, preferovaný výběr zdroje) spolu s monitorováním napětí a frekvence obou zdrojů pro třífázové sítě.

Bezpečné programování

Aby bylo zajištěno udržení správné konfigurace, lze nasadit volitelný uzavíratelný kryt, aby nedocházelo k nechtěným změnám v programování.

Řešení pro

- > Výškové budovy
- > Data centra
- > Zdravotnické budovy



Silný stránky

- > Rychlé uvedení do provozu
- > Bezpečné programování
- > Rychlost přepínání
- > Manuální režim
- > Dálkově odpojení

V souladu s normami

- > IEC 60947-6,-1
- > IEC 60947-3
- > GB 14048.11



Schválení a certifikace (1)



(1) Reference produktu na vyžádání.

Co je potřeba vědet

ATyS t M a ATyS g M jsou automatická přepínací zařízení, která obsahují plně integrovaný řadič ATS. Tyto produkty jsou napájeny z příchozích zdrojů: 230 VAC (176-288 VAC), 50/60 Hz (45 / 65Hz).

Reference

Rozsah (A)	Počet polí	Sít (VAC)	Atys t M	Propojovací lišta	Měřicí a napájecí vodiče	Kryt vývodů	Pomocný kontakt	Plombovací krytka
40 A	4 P	230/400	9344 4004	4 P 1309 4006	2 kusy 1399 4006	2 kusy 2294 4016⁽¹⁾	1309 1001 ⁽²⁾	1359 0000
63 A	4 P	230/400	9344 4006					
80 A	4 P	230/400	9344 4008					
100 A	4 P	230/400	9344 4010					
125 A	4 P	230/400	9344 4012					
160 A	4 P	230/400	9344 4016	1309 4016		1309 1011 ⁽²⁾		

(1) Pro kompletní zakrytí horních a spodních vývodů je nutno objednat 2ks

(2) 1 NO/NC blok kontaktu pro signalizaci polohy I, 0 a II.

ATyS g M

Rozsah (A)	Počet polí	Sít (VAC) ⁽³⁾	ATyS g M	Propojovací bars	Měřicí a napájecí vodiče	Kryt vývodů	Pomocný kontakt	Plombovací krytka
40 A	2 P	230	9353 2004	2 P 1309 2006 4 P 1309 4006	2 pieces 1399 4006	2 pieces 2294 4016⁽¹⁾	1309 1001 ⁽²⁾	2 P 1359 2000 4 P 1359 0000
	4 P	230/400	9354 4004					
63 A	2 P	230	9353 2006					
	4 P	230/400	9354 4006					
80 A	2 P	230	9353 2008					
	4 P	230/400	9354 4008					
100 A	2 P	230	9353 2010					
	4 P	230/400	9354 4010					
125 A	2 P	230	9353 2012					
	4 P	230/400	9354 4012					
160 A	2 P	230	9353 2016	1309 2016			1309 1011 ⁽²⁾	
	4 P	230/400	9354 4016	1309 4016				

(1) 4 pólová verze - Pro kompletní zakrytí horních a spodních vývodů je nutno objednat 2ks - 2 pólová verze - 1ks

(2) 1 NO/NC blok kontaktu pro signalizaci polohy I, 0 a II.

(3) Pro 127/230VAC síte, nás prosím kontaktujte.