

FLUKE 9040, FLUKE 9062



FLUKE 9040

Údaje pro objednávku:

FLUKE 9040 FL.2435050
Přenosné pouzdro C25 FL.681114

Součást dodávky:

FLUKE 9040 1 ks
Měřicí hroty 3 ks
Krokosvorky 3 ks
Návod 1 ks



FLUKE 9062

Údaje pro objednávku:

FLUKE 9062 FL.2435077
Přenosné pouzdro C25 FL.681114

Součást dodávky:

FLUKE 9062 1 ks
Měřicí hroty 3 ks
Krokosvorky 3 ks
Měřicí vodiče 3 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks
Návod 1 ks

Charakteristika

- Indikace sledu fází třífázových elektrických sítí
- Indikátor fáze
- Přehledný LCD displej na čelním panelu
- Funkční i bez baterie

Technická data

Indikace fáze a sledu fází:	LCD displej
Jmenovité napětí:	40 ... 700 V
Kmitočtový rozsah:	15 ... 400 Hz
Odběr proudu:	< 1 mA (při 700 V)
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010 - CAT III /500 V - 2 EN 61557 - 7
Hmotnost/rozměry:	cca 200 g / 124 x 61 x 27 mm

Charakteristika

- Zkoušečka se třemi funkcemi
- Indikátor fází a indikátor sledu fází pomocí LED
- Indikátor směru otáčení motoru (ještě před zapnutím motoru)
- Bezkontaktní indikátor směru otáčení běžícího motoru (důležité u nepřístupných motorů např. u oběhových čerpadel topení)
- Detekce magnetických polí (např. u selenoidových ventilů)

Technická data

Indikace fáze a sledu fází:	6x LED
Jmenovité napětí:	1 ... 440 V
Indikace fáze:	120 ... 440 V
Kmitočtový rozsah:	2 ... 400 Hz
Odběr proudu:	< 3,5 mA
Napájení:	1x 9 V, IEC 6F22/6LR61
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010 - CAT III /300 V - 2 EN 61557 - 7
Stupeň krytí:	IP 40
Hmotnost/rozměry:	cca 150 g / 124 x 61 x 27 mm