

Klešový ampérmetr AC							
Popis	Klešový ampérmetr malé velikosti s jedním rozsahem	Klešový ampérmetr se dvěma rozsahy. Ideální společník pro ScopeMeter™, přístroj k měření kvality elektrické energie nebo digitální multimetr	Jeden rozsah určený k tomu, aby nabízel maximální využitelnost v kompaktní formě	Kompaktní klešový ampérmetr. Ideální společník pro ScopeMeter nebo přístroj k měření kvality elektrické energie.	Určen k rozšíření současné funkce měření digitálního multimetru až na 800 A	Velký klešový ampérmetr AC k použití v energetickém a průmyslovém prostředí	Určen jako jednotka k upevnění svorkou pro osciloskopy až do proudu 3000 A. Obsahuje adaptér pro dva banánky a koaxiální konektor
Konektor	Banánková zástrčka	Bezpečnostně izolovaný adaptér pro dva banánky a koaxiální konektor	Banánková zástrčka	Bezpečnostní izolovaný konektor - BNC	Banánková zástrčka	Bezpečnostní izolovaný koaxiální konektor	Bezpečnostně izolovaný adaptér pro dva banánky a koaxiální konektor
Proudový rozsah	1 A až 200 A AC	0,1 A až 200 A AC	1 A až 400 A AC	0,5 A až 400 A AC	100 mA až 800 A rms AC	0,1 A až 1000 A AC	1 A až 3000 A
Frekvenční rozsah	40 Hz až 40 kHz (-3 dB)	40 Hz až 40 kHz (-3 dB)	5 Hz až 20 kHz (-3 dB)	5 Hz až 10 kHz (-3 dB)	30 Hz až 10 kHz (-3 dB)	5 Hz až 100 kHz	10 Hz až 100 kHz
Bezpečnostní kategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V	CAT III 600 V rms	CAT III 600 V	CAT III 600 V

Klešový ampérmetr Flex AC			
Popis	Klešový ampérmetr i2000 Flex AC	Klešový ampérmetr i3000 Flex-24 nebo -36 AC	Klešový ampérmetr i6000 Flex-24 nebo -36 AC
Popis	Pružná a lehká měřicí hlava umožňuje rychlou a snadnou instalaci	Čelisti se hodí na velké vodiče a dodávají se v rozměrech 610 mm a 914 mm (24" a 36")	Čelisti se hodí na velké vodiče a dodávají se v rozměrech 610 mm a 914 mm (24" a 36")
Proudový rozsah	20 A, 200 A, a 2 000 A	30 A, 300 A, a 3 000 A	60 A, 600 A, a 6 000 A
Frekvenční rozsah	10 Hz až 20 kHz	10 Hz až 50 kHz	10 Hz až 50 kHz (-3 dB)
Bezpečnostní kategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V

Ohebné čelisti využívají Rogowského princip (cívky se vzduchovým jádrem) a lze je používat k měření tří rozsahů proudů ve spojení s osciloskopy, záznamníky nebo s protokolováním dat.

Klešový ampérmetr AC/DC						
Popis	Klešový ampérmetr AC/DC i410	Klešový ampérmetr i1010 AC/DC	Klešový ampérmetr 80i-100s AC/DC	Klešový ampérmetr i30 AC/DC	Klešový ampérmetr i30s AC/DC	Klešový ampérmetr i310s AC/DC
Popis	Bateriový klešový přístroj pro obtížné dosažitelná místa. Kontrolka LED zapnutí/vypnutí	Bateriový klešový přístroj s velkými čelistmi pro obtížné dosažitelná místa. Kontrolka LED zapnutí/vypnutí.	Kompatibilní s měřicím přístrojem ScopeMeter, analyzátozem harmonických elektrického napájení a multimetry	Bateriové klešové nástavce kompatibilní s multimetry pro měření proudu bez přerušení obvodu	Bateriové klešové nástavce kompatibilní s přístroji ScopeMeter pro měření proudu bez přerušení obvodu	Měření v měničích, průmyslových řídících jednotkách, automobilech a analýza vlnových průběhů
Konektor	Banánková zástrčka	Banánková zástrčka	Koaxiální konektor	Banánková zástrčka	Konektor BNC	Konektor BNC
Rozsah proudu (AC)	1 A až 400 A	1 A až 600 A AC	0,1 A až 70 A	30 mA až 20 A rms	30 mA až 20 A rms	0,1 A až 300 A
Rozsah proudu (DC)	1 A až 400 A	0,5 A až 1 000 A DC	0,1 A až 100 A	30 mA až 30 A	30 mA až 30 A	0,1 A až 300 A
Frekvenční rozsah	3 kHz	DC až 10 kHz	1 Hz až 100 kHz	DC až 20 kHz (-0,5 dB)	DC až 100 kHz (-0,5 dB)	DC až 20 kHz
Bezpečnostní kategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V rmc	CAT II 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V