

VX0003



VX0003

Údaje pro objednávku:

VX0003

MX.VX0003

Součást dodávky:

VX0003	1 ks
Měřicí vodiče 5 m s krokosvorkou	1 ks
Adaptér pro připojení do zásuvky	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Přístroj pro jednoduchou kontrolu elektromagnetického pole
- Kontrola znečištění generovaného distribuční sítí (0 ... 3 kHz)
- Měření v rozsahu 5 ... 2000 V/m
- Šířka pásma 10 Hz ... 3 kHz
- Měření pomocí interní antény
- Manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Indikace naměřené hodnoty pomocí 7 LED
- Akustická signalizace úměrná intenzitě elektromagnetického pole

Technická data

Zobrazení	stupnice 7 LED
Měření	
Intenzita elektromagnetického pole	
Rozsah	5 ... 100 V/m
	100 ... 2000 V/m
Šířka pásma	10 Hz ... 3 kHz
Přesnost	±10%
Napájení	1x 9 V 6LR61
Stupeň krytí	IP65
Rozměry (ŠxVxH)	63,6 x 163 x 40 mm
Hmotnost	cca. 200 g (s baterií)